



**Зарядное устройство
KVC 18-1A-02**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Только для бытового использования

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Зарядное устройство (далее устройство, изделие) применяется для подзарядки Li-Ion (литий-ионных) аккумуляторов различной емкости TM Kölner напряжением 18 В. Изделие имеет бытовое назначение и предназначено для использования частными лицами. Обращаем Ваше внимание на то, что данное оборудование не предназначено для тяжелых промышленных работ. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.



Данный знак в маркировке означает наличие в изделии двойной изоляции, заземлять изделие не требуется.



Изделие предназначено для использования только внутри помещения. Запрещено подвергать изделие воздействию неблагоприятных атмосферных и внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев и прочее.



Настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации перед использованием изделия во избежание возникновения опасных ситуаций.



Данное изделие соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. №113.



Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная частота	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	21 Вт
Класс безопасности	II
Выходное напряжение	~ 14 - 21 В
Максимальный выходной ток	1 А
Длина шнура питания	0,7 м
Тип заряжаемых аккумуляторов	18В UNI-M STANDARD
Габаритные размеры	12х9,5х5,5 см
Масса	0,2 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Зарядное устройство	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.2.1 Перед началом работы убедитесь в том, что параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным на зарядном устройстве и в настоящем руководстве эксплуатации.

4.2.2 При переносе зарядного устройства держите его только за корпус. Не переносите изделие во включенном состоянии или в случае подключения его к электросети.

4.2.3 Не оставляйте зарядное устройство под дождем, снегом, в мокрой среде или при повышенной влажности. Влажность, проникающая внутрь зарядного устройства, повышает риск электрического удара. При необходимости подзарядки аккумулятора во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения зарядного устройства.

4.2.4 Вилка зарядного устройства должна быть совместимой с розеткой питающей электросети. Запрещено вносить изменения в конструкцию вилки и способ её подключения к розетке. Не используйте адаптеры с заземленным электрооборудованием. Немодифицированные вилки, совместимые с розеткой, снижают риск электри-

ческого удара.

4.2.5 **ЗАПРЕЩЕНО** использовать шнур питания зарядного устройства ненадлежащим образом. Не используйте шнур питания зарядного устройства для переноса зарядного устройства отдельно или вместе с аккумулятором, не тяните за шнур, чтобы извлечь вилку из розетки. При отключении зарядного устройства от источника питания держитесь за штекер шнура питания.

4.2.6 Шнур питания зарядного устройства должен находиться далеко от источников тепла, масла, острых предметов и подвижных узлов. Избегайте попадания шнура питания зарядного устройства на обрабатываемую изделием заготовку / материал или посторонние предметы, которые могут его повредить. Поврежденный или запутанный шнур питания зарядного устройства повышает риск электрического удара.

4.2.7 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо.

Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.2.8 Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, когда Вы его не используете, а также:

- в случае любых неполадок;
- перед чисткой;
- после окончания работ.

4.2.9 Не пользуйтесь зарядным устройством после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта изделия.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 После окончания работ необходимо провести очистку изделия от пыли и грязи. Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.

Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность. Протрите корпус изделия влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в за-

крытом отапливаемом помещении, недоступном для детей и животных. В случае длительного хранения, следует использовать заводскую упаковку. 6.2 При транспортировании, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и / или нарушению целостности его упаковки;
- необходимо избегать попадания на изделие или его упаковку воды, снега и прочих осадков, а также солнечного и иного излучения.

6.3 Срок хранения изделия составляет 20 лет при соблюдении условий, указанных в пунктах 6.1 и 6.2.

6.4 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортирования или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

6.5 Перед транспортированием или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Подробные требования к условиям транспортирования смотрите в ГОСТ 15150-69.

6.6 Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1).

6.7 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

7 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдения правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока изделие будет принято на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек, чтобы подтвердить дату приобретения товара, и предъявлять их при обращении в сервисный центр. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации зарядного устройства составляет 6 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по

вине компании - изготовителя.

8.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

8.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль и т.п.

8.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

8.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

8.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

8.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

8.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с изделием.

8.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- одновременный выход из строя ротора и статора двигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая про-

изводится только в авторизованном сервисном центре.

9 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Галактика»

Адрес: 433405, Ульяновская область, м.р-н Чердаклинский, с.п. Миrowsкое, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд. 12 стр. 1, помещ. 435.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты: mail@simbirkscrown.ru

Изготовитель: Чина-Басе Нингбо Форейн

ТрадеСо., Лтд.

Адрес: NO.666 Тиан Тонг Соутх Роад. Йинжоу-дистрикт Нинбо, Китай.

Сделано в КНР

1 ЖАЛПЫ НҮСҚАУЛАР

Зарядтау құрылғысы (бұдан әрі құрылғы, өнім) кернеуі 18 В Kölner TM өртүрлі сыйымдылықтағы Li-Ion (литий-ионды) аккумулялорларын қайта зарядтау үшін қолданылады. Бұл жабық ауыр өнеркәсіптік жұмыстарға арналмағанына назар аударамыз. Өнімді мақсатсыз пайдалану кепілдік жөндеуден бас тартуға негіз болып табылады.

Таңбалаудағы бұл белгі мыналардың болуын білдіреді Қос оқшаулау өнімді, өнімді жерге қосу қажет емес.Өнім тек үй ішінде пайдалануға арналған. Өнімді жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, жылу және т.б. сияқты қолайсыз атмосфералық және сыртқы факторларға ұшыратуға тыйым салынады.Танысу ұсынылады қауіпті жағдайлардың туындауын болдырмау үшін өнімді пайдалануға алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарын оқыңыз. Бұл бұйым Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы №768 шешімімен бекітілген «төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 КО ТР Кеден одағының техникалық регламентінің; Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы №879 шешімімен бекітілген «техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 020/2011 КО ТР Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді; Еуразиялық экономикалық комиссия кенесінің 2016 жылғы 18 қазандағы №113 шешімімен бекітілген «Электро-техника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» КО ТР 037/2016 Кеден одағының техникалық регламенті.Бұл пайдалану жөніндегі Нұсқаулық өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Кесте 1

Параметр атауы	Мағынасы
Номиналды кернеу	220-240 В ~
Номиналды жиілік	50 Гц
Максималды қуат тұтынуы	21 Вт
Қауіпсіздік сыныбы	II
Шығу кернеуі	≈ 14 - 21 В
Қуат сыйымның ұзындығы	0,7 м
Максималды Шығыс тогы	1 А
Зарядталатын батареялардың түрі	18В UNI-M STANDARD
Жалпы өлшемдер	12х9,5х5,5 см
Салмағы	0,2 кг

3 ТОЛЫҚТЫҒЫ

Кесте 2

Атауы	Саны
Зарядтағыш	1 шт.
Пайдалану бойынша басшылық	1 шт.

4 ЗАРЯДТАҒЫШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Өнімнің қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттар орындалған жағдайда ғана кепілдік беріледі:

4.2.1 жұмысты бастамастан бұрын қуат көзінің параметрлері зарядтағышты және осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

4.2.2 зарядтағышты ауыстырған кезде оны тек корпусыңың артында ұстаныңыз. Өнімді қосуды күйде немесе оны электр желісіне қосқан жағдайда өткізбеңіз.

4.2.3 зарядтағышты жаңбырда, қарда, ылғалды ортада немесе жоғары ылғалдылыққа қалдырмаңыз. Зарядтағыштың ішіне енетін ылғалдылық электр тогының соғу қаупін арттырады.

Қажет болса, батареяны ылғалды ортада қайта зарядтаңыз зарядтағышты қорғау құрылғысымен жабдықталған қуат көзін пайдаланбаңыз.

4.2.4 зарядтағыштың ашасы электр қуатын беретін розеткамен үйлесімді болуы кереккелер. Штепсельдің дизайнына және оны розеткаларға қосу тәсілінен өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Жерге түйікталған электр жабдықтағы бар адаптерлерді пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген розеткаға сәйкес келетін штепсельдер электр тогының соғу қаупін азайтады.

4.2.5 зарядтағыштың қуат сыйым орынсыз пайдалануға тыйым салынады. Зарядтағыштың қуат сыйым пайдаланбаңыз зарядтағышты жалғыз немесе батареямен бірге алып жүріңіз, штепсельді розеткадан шығару үшін сымды тартпаңыз. Зарядтағышты өшіру кезінде құрылғылар қуат көзіннен қуат сыйымның ашасын ұстаныңыз.

4.2.6 зарядтағыштың қуат сыймы жылу көздерінен, майдан, өткір заттардан және жылжымалы тораптардан алыс болуы керек. Зарядтағыштың қуат сыйым өніммен өңделетін дайындамаға / материалға немесе оны зақымдауы мүмкін бөгде заттарға тигізбеңіз.Зарядтағышты зақымдалған немесе шатастырылған қуат сыймы электр тогының соғу қаупін арттырады.

4.2.7 қуат сыймы зақымдалған кезде қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы, оның агенті немесе

ұқсас білікті тұлға ауыстыруы тиіс. Қуат сыйым ауыстыру қолданыстағы тарифке сәйкес уәкілетті сервис орталығында жүзеге асырылады.

4.2.8 зарядтағышты пайдаланбаған кезде оны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз, сонымен қатар:

- көз келген ақаулар болған жағдайда;

- тазалау алдында;

- жұмыс аяқталғаннан кейін.

4.2.9 зарядтағыш қулағаннан кейін немесе оның зақымдану белгілері байқалса, сондай-ақ зақымдалған қуат сыймы немесе штепсель болса, оны пайдаланбаңыз. Өнімді диагностикалау немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

5 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

5.1 жұмыс аяқталғаннан кейін өнімді шаң мен кірден тазарту қажет. Желдеткіш санылауларға ерекше назар аудару керек. Корпусы тазарту үшін тазартқыштарды қолдануға болмайды, бұл өнімнің талпиалық беліктерінен тот пайда болуы немесе пластикалық бетті зақымдауы мүмкін. Өнімнің корпусын дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.

6 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

6.1 өнімді қоршаған ортаның температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын, балалар мен жануарларға қол жетімді емес жабық жылытатын бөлмеде сақтау қажет. Ұзақ мерзімді сақтау жағдайында зауыттың қаптаманы пайдалану керек.

6.2 өнімді тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалғандардан басқа мынадай талаптарды басшылыққа алу қажет:

-бұйымды бұйымның зақымдалуына және / немесе оның қаптамасының тұтастығының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге ұшыратуға тыйым салынады;

-өнімге немесе оның қаптамасына су, қар және басқа да жауын-шашын, сондай-ақ күн сәулесінен және басқа сәулеленуден аулақ болу керек.

6.3 өнімнің сақтау мерзімі 6.1 және 6.2- тармақтарда көрсетілген шарттар сақталған жағдайда 20 жылды құрайды.

6.4 зақымдануды болдырмау үшін өнімді тек зауыттың қаптамасында тасымалдаңыз. Өнімді төмен температурада тасымалданғаннан немесе сақталғаннан кейін оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағат ұстау керек.

6.5 пайдалануда болған теріс температурада

тасымалдау немесе сақтауға беру алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Өнімнің барлық беттері құрғақ болуы керек. Тасымалдау шарттарына қойылатын толық талаптарды ГОСТ 15150-69 қараңыз.

6.6 өнімді тақырыптардың айтарлықтай өзгеруінен - температурадан және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз. Сақтау шарттарына қойылатын толық талаптарды ГОСТ 15150-69 (1-шарт) қараңыз.

6.7 өнімді дұрыс емес кедерге жарату қоршаған ортаға дұрыс емес зиян келтіреді. Ақаулы өнімді, сондай-ақ тұрмыстық қалдықтармен бірге пайдаланылған қуат элементтерін тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кедерге жарату пунктіне хабарласыңыз. Сіз өзіңіздің елді мекеніңіздің муниципалдық қызметтерінен тұрмыстық өнімдерді, жабдықтағы және өңделген тамақ элементтерін қайта өңдеуге қабылдау орындарының мекен-жайларын ала аласыз.

7 ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Осы бұйым осы Нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтай отырып, кемінде 3 жыл қызмет етуге тиіс.

Дайындаушы сатып алушылардың назарына өнімді жеке қажеттіліктер шеңберінде пайдалану кезінде және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген пайдалану ережелерін сақтау кезінде Деліден қызмет ету мерзімі осы Нұсқаулықта көрсетілгенді едәуір тоқтата алатынын айтады.

Дайындаушы бұйымның пайдалану сапасын нашарлатпайтын конструкцияға және жинақтауға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

8 ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Кепілдік мерзімі ішінде өнім келесі шарттар орындалған жағдайда тегін қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатынына назар аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер сату күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабын), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Сізге кепілдік талоны толтырылмауы мүмкін (мысалы, интернет-дүкенде сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алу күнін растау үшін кассалық чекті басып шығаруды және сақтауды және қызмет көрсету орталығына жүгінін кезде оларды көрсетуді ұсынамыз.Біз сіздің назарыңызды тек өнімнің тұрмыстық мақсатына аударамыз. Кепілдік шарттары месінің үйірі мерзімді техникалық қызмет көрсетуді көздемейді. Ресей

Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, атап айтқанда «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералды Заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі кепілдік шарттарының құқықтық негізі болып табылады. Зарядтағыштың кепілдік мерзімі-6 ай . Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелеріміз кепілдік мерзімі ішінде анықталған және өндірістік, технологиялық және конструктивтік ақауларға байланысты, яғни дайындаушы компанияның кінәсінен жіберілген ақауларға ғана қолданылады.

8.1 кепілдік міндеттемелері мыналарға қолданылмайды:

8.1.1 нәтижесінде пайда болған бұйымның ақаулары:

- пайдаланушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқамаларын сақтамауы;
- сыртқы немесе басқа әсерден туындаған механикалық зақым;

- өнімді мәні бойынша қолданбау;

- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қыздыру, агрессивті орта сияқты өнімге қолайсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер, қоректендіретін электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі басшылық талаптарына сәйкес келмеуі;

- осы Модельдің технологиялық конструкциясында көзделмеген, өндіруші ұсынбаған немесе мақұлдамаған керек-жарақтарды, шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектерді пайдалану.
- бұйымның ішіне бөгде заттардың түсуі немесе шаң сияқты қалдықтардың көп мөлшерімен желдеткіш санылаулардың бітелуі және т.б.

8.1.2 оған уәкілетті емес адамдар ашқан, жөндеген немесе модификациялаған бұйымдар.

8.1.3 бұйымды тиісінше пайдаланбау немесе сақтау салдарынан Туындаған ақаулар, мысалы:

- Бұйымның металл элементтерінде тоттың болуы;

- Қуат сымының үзілуі және кесілуі;

- Чиптер, сызаттар, корпусың қатты сызаттары, өнімнің пластикалық бөліктері және т. б.

8.1.4 электр қозғалтқышының немесе басқа тораптар мен бөлшектердің істен шығуына әкеп соққан бұйымның шамадан тыс жүктелуінен Туындаған ақаулар.

8.1.5 оқылатын сериялық нөмірі жоқ бұйымдар.

8.1.6 мерзімді ауыстыруға жататын шығыс материалдары, ауыстырылатын бөлшектер, тораптар, сондай-ақ бұйыммен бірге жиынтықта жеткізілетін аксессуарлар мен жиынтықтауыштар.

8.1.7 шамадан тыс жүктеменің шартсыз белгілеріне мыналар жатады:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарын деформациялау немесе балқыту;

- ротор мен қозғалтқыш статорының бір мезгілде істен шығуы;

- сым оқшаулауының күңгірттенуі немесе күйдірілуі. Өнімді қызмет көрсету орталығына және одан жеткізуді түпкілікті тұтынушы (иесі) немесе оның есебінен жүзеге асыратынына назар аударамыз. Бұйымды кепілдік жағдайын белгілеу мәніне техникалық куәландыру тек авторланған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

9 БАСҚА АҚПАРАТ

Импортер: ООО «Галактика»

Адрес: 433405, Ульяновская область, м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд. 12 стр. 1, помещ. 435.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты: mail@simbirskgrown.ru

Изготовитель: Чина-Басе Нингбо Форейгн TradeCo., Лтд.

Адрес: НО.666 Тян Тонг Соутх Роад. Инжоу-дистрикт Нинбо, Китай.

Сделано в КНР.

Срок гарантии 6 месяцев

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



kolner-tools.com

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки KOLNER. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки, готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: kolner-tools.com а также по QR-коду. Телефон горячей линии: 8-804-333-51-52 (звонок по РФ бесплатный)

Наименование изделия

Зарядное устройство _____

Модель

KBC 18-1A-02 _____

Торговая организация

Дата продажи

День Месяц Год

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Печать
продавца